

Sadržaj :

1. K 88 Multimedia handset	1
2. N 88 Multimedia handset	4
3. Any Cool F 818	6
4. Any Cool T 808	8

K88 Multimedia handset

GPRS

1. Iz glavnog menija izaberite opciju **Services**
2. Zatim birate **Data accounts**
3. Selektujte **GPRS**
4. Izaberite prvi slobodan profil
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor GPRS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **internet**
8. Izaberite **Done**
9. U opciji **User name** unesite **telenor**
10. Izaberite **Done**
11. U opciji **Password** unesite **gprs**
12. U opciji **Auth. Type** selektujte **Normal**
13. Vratite se na glavni meni
14. Izaberite **Services**
15. Zatim izaberite opciju **Wap**
16. Selektujte **Settings**
17. Otvorite opciju **Edit profile**
18. Izaberite **Telenor GPRS**
19. Izaberite **Edit profile**
20. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor GPRS**
21. Izaberite **Done**
22. U opciji **Homepage** unesite **http://wap.telenor.rs**
23. Izaberite **Done**
24. U opciji **Data accounts** selektujte **gprs**
25. Među ponuđenim profilima izaberite **Telenor GPRS**
26. U opciji **Connection type** izaberite **HTTP**
27. U opciji **Proxy address** unesite **217.065.192.033**
28. U opciji **Proxy port** unesite **8080**
29. U opciji **Username** unesite **telenor**
30. Izaberite **Done**
31. U opciji **Password** unesite **gprs**
32. Izaberite **Done**
33. Izaberite **Back**
34. Selektujte **Activate profile**
35. Pritisnite **OK**

MMS

1. Iz glavnog menija birate opciju **Services**
2. Selektujte **Data account**
3. Izaberite **GPRS**
4. Birate prvi slobodan profil pa **Edit**
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor MMS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **mms**
8. Izaberite **Done**
9. Opcije **User name** i **Password** ostaviti prazne
10. U opciji **Auth.type** selektovati **Normal**
11. Vratite se na glavni meni
12. Izabrati **Messages**
13. Izabrati **MMS**
14. Selektovati **Message settings**
15. Uđite na opciju **Compose**
16. **Creation mode** postaviti na **Free**
17. **Image resizing** postaviti na **640x480**
18. **Auto signature** postaviti na **Off**
19. Uđuti na opciju **Send**
20. **Validity period** postaviti na **Max**
21. **Delivery report** postaviti na **On**

22. **Read report** postaviti na **On**
23. **Priority** postaviti na **Normal**
24. **Slide timing** postaviti na **8**
25. **Delivery time** postaviti na **Immediate**
26. Uđite na opciju **Retrive**
27. **Home network** postaviti na **Immediate**
28. **Roaming** postaviti na **Restricted**
29. Za opciju **Read report** neophodno je selektovati **On request**
30. **Delivery report** postaviti na **On**
31. Uđite na opciju **Filter**
32. **Anonymous** postaviti na **Allow**
33. **Max size** na (kb) **90**
34. **Advertisement** na **Allow**
35. U opciji **Server profile** birate prvi slobodan profil
36. Potvrdite na **OK** pa zatim izaberite **Edit profile**
37. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor MMS**
38. U opciji **Homepage** unesite **http://mms.telenor.rs/servlets/mms**
39. Selektujte **Data account** i izaberite **GPRS**
40. Na listi profila izaberite **Telenor MMS**
41. Za **Connection type** selektujte **HTTP**
42. Opcije **User name** i **Password** ostavite prazne
43. Izaberite **Back**
44. Selektujte **Activate profile**
45. Izaberite **Telenor MMS** i potvrdite na **OK**

N88 Multimedia handset

GPRS

1. Iz glavnog menija izaberite opciju **Services**
2. Zatim birate **Data accounts**
3. Selektujte **GPRS**
4. Izaberite prvi slobodan profil
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor GPRS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji APN unesite **internet**
8. Izaberite **Done**
9. U opciji **User name** unesite **telenor**
10. Izaberite **Done**
11. U opciji **Password** unesite **gprs**
12. U opciji **Auth. Type** selektujte **Normal**
13. Vratite se na glavni meni
14. Izaberite **Services**
15. Zatim izaberite opciju **Wap**
16. Selektujte **Settings**
17. Otvorite opciju **Edit profile**
18. Izaberite **Telenor GPRS**
19. Izaberite **Edit profile**
20. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor GPRS**
21. Izaberite **Done**
22. U opciji **Homepage** unesite **http://wap.telenor.rs**
23. Izaberite **Done**
24. U opciji **Data accounts** selektujte **gprs**
25. Među ponuđenim profilima izaberite **Telenor GPRS**
26. U opciji **Connection type** izaberite **HTTP**
27. U opciji **Proxy address** unesite **217.065.192.033**
28. U opciji **Proxy port** unesite **8080**
29. U opciji **Username** unesite **telenor**
30. Izaberite **Done**
31. U opciji **Password** unesite **gprs**
32. Izaberite **Done**
33. Izaberite **Back**
34. Selektujte **Activate profile**
35. Pritisnite **OK**

MMS

1. Iz glavnog menija birate opciju **Services**
2. Selektujte **Data account**
3. Izaberite **GPRS**
4. Birate prvi slobodan profil pa **Edit**
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor MMS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **mms**
8. Izaberite **Done**
9. Opcije **User name** i **Password** ostaviti prazne
10. U opciji **Auth.type** selektovati **Normal**
11. Vratite se na glavni meni
12. Izabrati **Messages**
13. Izabrati **MMS**
14. Selektovati **Message settings**
15. Uđite na opciju **Compose**
16. **Creation mode** postaviti na **Free**
17. **Image resizing** postaviti na **640x480**
18. **Auto signature** postaviti na **Off**
19. Uđuti na opciju **Send**
20. **Validity period** postaviti na **Max**
21. **Delivery report** postaviti na **On**
22. **Read report** postaviti na **On**

23. **Priority** postaviti na **Normal**
24. **Slide timing** postaviti na **8**
25. **Delivery time** postaviti na **Immediate**
26. Uđite na opciju **Retrive**
27. **Home network** postaviti na **Immediate**
28. **Roaming** postaviti na **Restricted**
29. Za opciju **Read report** neophodno je selektovati **On request**
30. **Delivery report** postaviti na **On**
31. Uđite na opciju **Filter**
32. **Anonymous** postaviti na **Allow**
33. **Max size** na (kb) **90**
34. **Advertisement** na **Allow**
35. U opciji **Server profile** birate prvi slobodan profil
36. Potvrdite na **OK** pa zatim izaberite **Edit profile**
37. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor MMS**
38. U opciji **Homepage** unesite **http://mms.telenor.rs/servlets/mms**
39. Selektujte **Data account** i izaberite **GPRS**
40. Na listi profila izaberite **Telenor MMS**
41. Za **Connection type** selektujte **HTTP**
42. Opcije **User name** i **Password** ostavite prazne
43. Izaberite **Back**
44. Selektujte **Activate profile**
45. Izaberite **Telenor MMS** i potvrdite na **OK**

Any Cool F818

GPRS

1. Iz glavnog menija izaberite opciju **Services**
2. Zatim birate **Data accounts**
3. Selektujte **GPRS**
4. Izaberite prvi slobodan profil
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor GPRS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **internet**
8. Izaberite **Done**
9. U opciji **User name** unesite **telenor**
10. Izaberite **Done**
11. U opciji **Password** unesite **gprs**
12. U opciji **Auth. Type** selektujte **normal**
13. Vratite se na glavni meni
14. Izaberite **Services**
15. Zatim izaberite opciju **Wap**
16. Selektujte **Settings**
17. **Network setup**
18. Otvorite opciju **Edit profile**
19. upisat **Telenor GPRS**
20. Izaberite **Edit profile**
21. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor GPRS**
22. Izaberite **Done**
23. U opciji **Homepage** unesite **http://wap.telenor.rs**
24. Izaberite **Done**
25. Izaberite opciju **Gateway: 217.065.192.033**
26. Izaberite **Done**
27. Izaberite opciju **Port: 8080**
28. U opciji **Data accounts** selektujte **gprs**
29. Medju ponudjenim profilima izaberite **Telenor GPRS**
30. Izaberite **Back**
31. Selektujte **Activate profile**
32. Pritisnite **OK**

MMS

1. Iz glavnog menija birate opciju **Services**
2. Selektujte **Data account**
3. Izaberite **GPRS**
4. Birate prvi slobodan profil pa **Edit**
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor MMS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **mms**
8. Izaberite **Done**
9. Opcije **User name Password** ostaviti prazne
10. U opciji **Auth.type** selektovati **Normal**
11. Vratiti se na glavni meni
12. Izabrati **Messages**
13. Izabrati **MMS**
14. Selektovati **Message settings**
15. U opciji **Compose** proveriti
16. **Creation mode** postaviti na **Free**
17. **Image resizing** postaviti na **640x480**
18. **Auto signature** postaviti na **Off**
19. U opciji **Settings** proveriti
20. U opciji **Send** proveriti
21. **Validity period** postaviti na **Max**
22. **Delivery report** postaviti na **On**
23. **Read report** postaviti na **On**
24. **Priority** postaviti na **Normal**
25. **Slide timing** postaviti na **8**
26. **Delivery time** postaviti na **Immediate**

27. U opciji **Retrive** proveriti
28. **Receive** postaviti na **Immediate**
29. Za opciju **Read report** neophodno je selektovati **On request**
30. **Delivery report** postaviti na **On**
31. U opciji **Filter** proveriti
32. **Anonymous** postaviti na **Allow**
33. **Max size** na (kb) **90**
34. **Advertisement** na **Allow**
35. U opciji **Server profile** birate prvi slobodan profil
36. Potvrdite na OK pa zatim izaberite **Edit profile**
37. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor MMS**
38. U opciji **MMSC Homepage** unesite <http://mms.telenor.rs/servlets/mms>
39. **Gateway: 217.065.192.033**
40. **Port: 9201**
41. Na listi profila izaberite **Telenor MMS**
42. Selektujte **Activate profile**
43. Izaberite **Telenor MMS** i potvrdite na **OK**

Any Cool T 808

GPRS

1. Iz glavnog menija izaberite opciju **Services**
2. Zatim birate **Data accounts**
3. Selektujte **GPRS**
4. Izaberite prvi slobodan profil
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor GPRS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **internet**
8. Izaberite **Done**
9. U opciji **User name** unesite **telenor**
10. Izaberite **Done**
11. U opciji **Password** unesite **gprs**
12. U opciji **Auth. Type** selektujte **normal**
13. Vratite se na glavni meni
14. Izaberite **Services**
15. Zatim izaberite opciju **Wap**
16. Selektujte **Settings**
17. **Network setup**
18. Otvorite opciju **Edit profile**
19. Izaberite **Telenor GPRS**
20. Izaberite **Edit profile**
21. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor GPRS**
22. Izaberite **Done**
23. U opciji **Homepage** unesite **http://wap.telenor.rs**
24. Izaberite **Done**
25. Izaberite opciju **Gateway: 217.065.192.033**
26. Izaberite **Done**
27. Izaberite opciju **Port: 8080**
28. U opciji **Data accounts** selektujte **gprs**
29. Medju ponudjenim profilima izaberite **Telenor GPRS**
30. Izaberite **Back**
31. Selektujte **Activate profile**
32. Pritisnite **OK**

MMS

1. Iz glavnog menija birate opciju **Services**
2. Selektujte **Data account**
3. Izaberite **GPRS**
4. Birate prvi slobodan profil pa **Edit**
5. U opciji **Account name** unesite **Telenor MMS**
6. Izaberite **Done**
7. U opciji **APN** unesite **mms**
8. Izaberite **Done**
9. Opcije **User name** **Password** ostaviti prazne
10. U opciji **Auth.type** selektovati **Normal**
11. Vratiti se na glavni meni
12. Izabrati **Messages**
13. Izabrati **MMS**
14. Selektovati **Message settings**
15. U opciji **Compose** proveriti
16. **Creation mode** postaviti na **Free**
17. **Image resizing** postaviti na **640x480**
18. **Auto signature** postaviti na **Off**
19. U opciji **Send** proveriti
20. **Validity period** postaviti na **Max**
21. **Delivery report** postaviti na **On**
22. **Read report** postaviti na **On**
23. **Priority** postaviti na **Normal**
24. **Slide timing** postaviti na **8**
25. **Delivery time** postaviti na **Immediate**
26. U opciji **Retrive** proveriti

27. **Receive** postaviti na **Immediate**
28. Za opciju **Read report** neophodno je selektovati **On request**
29. **Delivery report** postaviti na **On**
30. U opciji **Filter** proveriti
31. **Anonymous** postaviti na **Allow**
32. **Max size** na (kb) **90**
33. **Advertisement** na **Allow**
34. U opciji **Server profile** birate prvi slobodan profil
35. Potvrdite na OK pa zatim izaberite **Edit profile**
36. U opciji **Rename profile** unesite **Telenor MMS**
37. U opciji **Homepage** unesite **http://mms.telenor.rs/servlets/mms**
38. Selektujte **MMSC** (homepage)i izaberite **GPRS**
39. **Gateway: 217.065.192.033**
40. **Port: 9201**
41. Na listi profila izaberite **Telenor MMS**
42. Za **Connection type** selektujte **HTTP**
43. Opcije **User name** i **Password** ostavite prazne
44. Izaberite **Back**
45. Selektujte **Activate profile**
46. Izaberite **Telenor MMS** i potvrdite na **OK**